



INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU

Kolimator REDWIN Cherno Mini 1×23 3MOA SP Model RWD50

Przeznaczenie produktu	Kolimator REDWIN Cherno Mini 1×23 3MOA SP to kompaktowy celownik optyczny przeznaczony do precyzyjnego i szybkiego celowania z karabinków oraz strzelb wyposażonych w szynę montażową typu Weaver/Picatinny. Dzięki niewielkim rozmiarom i hybrydowemu zasilaniu (panel solarny + bateria) jest idealny zarówno do zastosowań sportowych, jak i rekreacyjnych, zapewniając niezawodność w każdych warunkach.
Zawartość zestawu	• Kolimator REDWIN Cherno Mini 1×23 3MOA SP • Wysoki montaż Picatinny – 1 szt. • Niski montaż Picatinny – 1 szt. • Klucz imbusowy do regulacji – 1 szt. • Ściereczka do czyszczenia optyki – 1 szt. • Instrukcja obsługi – 1 szt. Uwaga: Bateria CR2032 nie jest dołączona do zestawu.
Instrukcja montażu	• Przygotowanie: Upewnij się, że broń jest rozładowana i zabezpieczona. • Wybór montażu: Wybierz niski lub wysoki montaż w zależności od preferowanej wysokości celownika. • Montaż: Umieść celownik na szynie Weaver/Picatinny i przykręć go za pomocą dołączonego klucza imbusowego. Dokręć stabilnie, nie dopuszczając do luzów. • Test stabilności: Po zamocowaniu upewnij się, że kolimator nie porusza się i jest stabilnie osadzony.
Obsługa i regulacja	• Zasilanie: Kolimator zasilany jest baterią CR2032 (brak w zestawie) i wspomagany panelem słonecznym. • Czujnik ruchu: Urządzenie włącza się automatycznie po wykryciu ruchu, a po 2 minutach bezczynności automatycznie się wyłącza. • Siatka celownicza: 3 MOA czerwona kropka z 10 poziomami jasności (8 dziennych, 2 noktowizyjne). • Regulacja: Ukryta regulacja wiatru i wysokości – 1 klik = 1 MOA, łączny zakres 100 MOA. • Paralaksa: Stała, ustawiona na 100 jardów (<2 MOA). • Pole widzenia: 36° – szeroki obraz celu bez ograniczeń odległości oka.
Zasady bezpieczeństwa	• Montaż i regulacja tylko przy rozładowanej broni. • Nie patrz przez celownik bezpośrednio w silne źródła światła. • Nie demontuj urządzenia – grozi to uszkodzeniem i utratą gwarancji. • Produkt nie jest zabawką – przechowuj poza zasięgiem dzieci. • Nie narażaj na kontakt z agresywnymi chemikaliami ani uderzeniami mechanicznymi. • Nie przekraczaj zakresu temperatur roboczych: -40°C do +70°C.

Konserwacja	• Czyszczenie soczewek: Używaj wyłącznie miękkiej • Czyszczenie optyki: Używaj wyłącznie dołączonej lub podobnej mikrofibry. Unikaj stosowania detergentów lub środków ściernych. • Konserwacja obudowy: Delikatnie przetrzyj obudowę wilgotną ściereczką. • Wymiana baterii: Gdy jasność siatki spada, wymień baterię CR2032. Upewnij się, że nowa bateria ma napięcie 3 V. • Przechowywanie: Kolimator przechowuj w suchym miejscu, najlepiej w oryginalnym opakowaniu.
Utylizacja	• Zużyte baterie CR2032 należy oddać do odpowiednich punktów zbiórki baterii – nie wrzucać do odpadów komunalnych. • Produkt elektroniczny – po zakończeniu eksploatacji należy oddać do punktu utylizacji sprzętu elektronicznego zgodnie z lokalnymi przepisami.
Nasze wyroby są zgodne z wymaganiami unijnego prawodawstwa zharmonizowanego: • Dyrektywa 2014/30/EU European Electromagnetic Compatibility Directive • Dyrektywa 2011/65/EU EU RoHS • Dyrektywa EU 2015/863	
RED WIN Optics Polska Łódź 90-456 ul. Piotrkowska 235/241 +48 793 717 145 biuro@redwinoptics.pl	