



Rys. 1
Sposób montażu
osłony przeciwdeszczowej



Rys. 2
Przykładowy montaż
urządzenia

Guard Effect

instrukcja obsługi

AgroPixel

www.agropixel.pl
03-661 Warszawa
ul. Czerwińska 28
e: sosnowski@agropixel.pl

Panel sterujący

Guard Effect jest urządzeniem dźwiękowym służącym do ochrony przed szkodami łowieckimi powodowanymi przez zwierzęta takie jak: dziki, sarny, jelenie, daniiele, zające. Składa się z dwóch głośników połączonych przewodem, w tym jednego wyposażonego w panel sterujący.

- Zasilany z dowolnej baterii lub akumulatora 12 V**
- W pełni wodoodporny po zamontowaniu dodatkowej osłony przeciwdeszczowej**
- Zasięg skuteczny: 10-15 ha**



1. Podłącz zasilanie do urządzenia (12V) – Guard Effect rozpocznie testowe odtwarzanie. Możesz je wstrzymać przyciskiem **||**.

2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **Tim**, aby wejść w tryb programowania:

CZAS : Ustaw właściwy czas: Naciśnij przycisk i wybierz zakres a następnie **||** przyciskiem **V-/>>** lub **V+<<** wybierz odpowiednią wartość.

WŁĄCZ: godzina o której Guard Effect się uaktywni i rozpocznie pracę (NOC)

WYŁĄCZ: godzina o której nastąpi przejście w tryb uśpienia (DZIEŃ)

INTERWAŁ: Czas przerwy pomiędzy odtwarzanymi nagraniami (min. 20-30 min aż do 1-2 godz.)

3. Po ustawieniu zegara oraz godzin pracy urządzenia naciśnij i przytrzymaj przycisk **||** aby zapamiętać ustawienia. Pojawi się napis BYE BYE a wyświetlacz wyłączy się. Twoje urządzenie jest teraz zaprogramowane i gotowe do pracy.

UWAGA: Urządzenie Guard Effect wyposażone w dodatkową osłonę przeciwdeszczową posiada klasę wodoodporności IP 64. Użytkowanie urządzenia bez dodatkowych osłon niesie ryzyko jego uszkodzenia w przypadku intensywnych opadów i powoduje utratę gwarancji. Głośniki i przewody powinny znajdować się na wysokości min. 1 metra nad gruntem. Zaleca się stosowanie akumulatora przewidzianego przez producenta lub innego przeznaczonego do pracy w cyklach głębokiego rozładowania.

GWARANCJA: 12 miesięcy od daty kupna.

Instrukcja

02