




RUSH+

Instrukcja obsługi

Bolle Rush+ BSSI to lekkie i niezwykle wytrzymałe okulary taktyczne, które zapewniają pełną ochronę balistyczną.

 26 g

- + bezramkowa konstrukcja
- + elastyczne zauszniki zapewniające wygodę użytkowania
- + antypoślizgowy nosek
- + powłoka Platinum zapewniająca wysoką odporność na zarysowania i parowanie



TECHNOLOGIE

CSP
PLATINUM

WERSJE



PSSR USP064B



PSSR USPC13B



PSSR USP443B

.....





RUSH+

Symbol	Wersja	Soczewki	Oprawa	Normy balistyczne V50 STANAG 2920	MIL-PRF	Powłoka
PSSRUSP064B	CLEAR	2C-1.2 ☞ 1FT KN CE	☞ EN166 FT CE	784.8 KM/H - 218.2 M/S	32432A	PLATINUM
PSSRUSPC13B	COPPER	5-1.4 ☞ 1FT KN CE	☞ EN166 FT CE	756 KM/H - 210.2 M/S	32432A	PLATINUM
PSSRUSP443B	SMOKE	5-3.1 ☞ 1FT KN CE	☞ EN166 FT CE	774 KM/H - 215.9 M/S	32432A	PLATINUM

Normy balistyczne

STANAG
2920

MIL-PRF
32432A

Dane techniczne

Wizjer	Poliwęglan o grubości 2,2 mm CURVE 9	Certyfikat CE	EN166 - EN170
Oprawa	PC + TPR, bezramkowa	ANSI	ANSI Z87.1-2010
Pasek	Nylon, poliester 160 mm	AS/NZS	AS/NZS 1337.1:2010

Czyszczenie i przechowywanie

Czyszczenie: Regularnie czyść wizjer. Producent zaleca czyszczenie przy pomocy zestawu do czyszczenia soczewek B-clean.

Konserwacja: Jeżeli wizjer jest podziurawiony, zdrapany lub uszkodzony, okulary należy wymienić na nowe. Jeżeli oprawka jest uszkodzona, należy wymienić okulary na nowe. Po użyciu okulary należy przechowywać w etui z mikrofibry lub w twardej futerale.

Przechowywanie: Przechowuj w suchym, czystym miejscu.

Dowiedz się
więcej:



lub zeskanuj:



Wyprodukowano w Tajwanie

bolle-safety.com

Europe Headquarters
34 rue de la Soie
69100 Villeurbanne
France
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64

U.K. & Ireland
Unit C83 - Barwell Business Park
Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY - UK
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700

USA Office
2810 Caribou Court, Suite 160
Carlsbad, CA 92010
United States of America
Tél. : 800 222 6553

Asia-Pacific Office
32-40 Fairchild Street
Heatherton VIC 3202
Australia
Tél. : 1300 138 098

